

Steuerung durch Receiver DiSEqEC Protokoll 50494 Unicable

Receiver	Rec1	Rec2	Rec3	Rec4	Rec5	Rec6	Rec7	Rec8
Kanal ID	0	1	2	3	4	5	6	7
1x8 Kathrein	1284	1400	1516	1632	1748	1864	1980	2096
1x8 Technisat	1284	1400	1516	1632	1748	1864	1980	2096
1x8 Wisi	1178	1280	1382	1484	1586	1688	1790	1892
2x4 Kathrein	1284	1400	1516	1632	1748			
2x4 Technisat	1284	1400	1516	1632				
2x4 Wisi	1178	1280	1382	1484				

Wisi Unicable LNC OC05A 1x Ausgang normal und (1x4 Ausgang Unicable geht mit 98 dB raus)

1x4Wisi 1210 1420 1680 2040

Probleme bei falschen Dosen. Teilnehmer an einem Multischalter sind blockiert und können nicht umschalten
Abhilfe richtige Antennendose oder den Receiver auf Unicabel einstellen.

Antennendose DB 64+DV 27 (-12,5 dB)

Antennendose Kathrein ESU 31,32, (ESU 33 -10dB) haben eine Diode eingebaut (ERA14)

die verhindert wenn falsch angeschlossen Receiver immer 18 Volt senden

die Spannung dann abfallen lassen. Probleme bei ZDF Der Transponder ist im oberen Bereich. Dem Receiver die niedrigste Frequenz zuordnen also langer Kabelweg kleine Frequenz weniger Dämpfung Kaskade max. 8 bei Wisi und Kathrein.